

Sensore PIR con fotocamera (60-A300-00PC-SR-50-11)



| Categoria | Specifiche |
|-----------------------------------|---|
| Range di Rilevamento | 10 metri, sorveglianza notturna fino a 5 metri |
| Angolo di rilevamento orizzontale | 100° |
| Angolo apertura fotocamera | 60° |
| Lente | Fotocamera VGA CMOS. |
| Protocollo di comunicazione | ZigBee Home Automation 1.2 |
| Batteria | AA 1.5V Litio x2, Riduzione consumo energia. |
| Durata Batteria | 4 anni (calcolata considerando l'acquisizione di un'immagine per giorno). |
| Dimensioni | 99 x 48 x 43.3 mm |
| Compatibilità | Compatibile solo con Smartphone Camera (SR-3200i) |
| Frequenza di funzionamento radio | 2,4 GHz |
| Certificazione | EN 50131 Grade2, Class II e EN 50131-2-2:2008 |
| Sorveglianza | Sorveglianza notturna fino a 5 metri |
| Installazione | Semplice, plug and play |
| Conformità | Conforme ai requisiti CE |